

A-Team, s.r.o. (Eurosafes®)
Smrečianska 43, 811 05 Bratislava
tel.: 02/ 5262 3685
NON STOP 0905 926 822
eurosafes@eurosafes.sk
www.eurosafes.sk

Návod na obsluhu elektronického kombinačného zámku SAFETRONICS – trezory typu E (trieda bezpečnosti podľa STN EN 1300: „A“)

Základné informácie

- trezor musí byť pri transporte a prenášaní vždy v uzamknutom stave
- každé stlačenie tlačidla na klávesnici je signalizované bliknutím zelenej LED „OK“
- trezor sa otvára zadáním platného kódu na klávesnici a stlačením klávesu **ENTER**
- po zadání platného kódu a jeho potvrdení sa na dobu 5 sekúnd odblokuje mechanizmus zámku, čo je indikované svietením zelenej LED „OK“
- časový interval medzi zadávaním jednotlivých číslic je maximálne 6 sekúnd, po prekročení tohto času je nutné začať kód zadávať odznova
- trezor umožňuje naprogramovať jeden užívateľský kód
- užívateľský kód naprogramovaný od výrobcu je šesťmiestny kód „000000“
- nový kód môže mať **najmenej jednu a najviac osem číslic**
- **zadaný kód sa vždy musí potvrdiť** stlačením klávesu **ENTER**
- slabé batérie sú indikované rozsvietením žltej LED „BATT“, vybité batérie blikaním žltej LED „BATT“

Odomknutie trezora

- trezor odomknúť navolením platného užívateľského kódu (od výrobcu je to kód „000000“), každé stlačenie klávesu je signalizované bliknutím LED a pípnutím
- kód potvrdiť stlačením klávesu **ENTER**, bzučiak zahrá melódiu, na 5 sekúnd sa rozsvieti zelená LED „OK“, súčasne na rovnakú dobu elektromagnet uvoľní zámok
- počas tejto doby pootočením madla na dverách trezora v smere hodinových ručičiek (v smere šípky **OPEN**) odomknúť a otvoriť dvere trezora

Uzamknutie trezora

- zatvoriť dvere trezora až na doraz
- pootočiť madlo proti smeru hodinových ručičiek (v smere šípky **CLOSE**)
- trezor sa uzamkne a zámkový mechanizmus sa automaticky zablokuje

Zadanie nového užívateľského kódu

- **pri otvorených dverách** trezora stlačíť červené tlačidlo na vnútornej strane dverí trezora
- bzučiak zahrá melódiu **CODE**, zelená LED trikrát blikne, potom zostane svietiť a elektronika začne „vrčať“, čím signalizuje, že je v režime zadávania nového kódu
- zadať nový, maximálne 8-miestny užívateľský kód (každé stlačenie tlačidla na klávesnici je signalizované pípnutím bzučiaka a krátkodobým zhasnutím zelenej LED) a potvrdiť ho stlačením **ENTER**
- bzučiak zahrá melódiu **OK**, čím signalizuje úspešné zadanie nového kódu
- pri zlom zadání nového kódu sa rozsvieti červená LED a bzučiak zahrá melódiu **ERROR** (kód zostane nezmenený)
- časový interval medzi zadávaním jednotlivých číslic je maximálne 6 sekúnd, po prekročení tohto času je nutné postup zadania užívateľského kódu začať odznova
- **pri otvorených dverách** skontrolovať platnosť nového kódu jeho opätovným zadáním a stlačením klávesu **ENTER**
- bzučiak musí zahrá melódiu a na 5 sekúnd sa musí rozsvietiť zelená LED „OK“

Zablokovanie zadávania kódu pri odomykaní trezora

- po zadání neplatného kódu pri odomykaní trezora sa rozsvieti červená LED, bzučiak zahrá melódiu **ERROR** a zámok trezora zostane zablokovaný
- po trojnásobnom zadání neplatného kódu (napríklad pri pokuse otvoriť trezor osobou, ktorá nepozná platný kód) sa elektronika na dobu cca 10 minút zablokuje
- na stlačenie ľubovoľného klávesu elektronika reaguje rozsvietením červenej LED zahráním melódie **HOLD**
- trezor neumožní zadanie ďalšieho kódu, až kým neuplynie doba, počas ktorej je trezor blokový

Kontrola stavu batérií a ich výmena


- pri každom odomykaní elektronika automaticky testuje stav batérií
- ak sa pri odomykaní trezora rozsvieti žltá LED „BATT“, batérie trezora sú už slabé
- ak sa pri odomykaní trezora rozbliká žltá LED „BATT“, sú už batérie v trezore vybité a je potrebné ich čo najskôr vymeniť
- pri otvorených dverách zložte kryt držiaku batérií umiestneného na vnútornej strane dverí trezora
- vyberte opotrebované batérie a nahraďte ich novými – dodržte správnu polaritu – je vyznačená v držiaku batérií

AUTORIZOVANÁ SERVISNÁ SPOLOČNOSŤ:

A-Team, s.r.o. (Eurosafes®)
Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

NON STOP: 0905 926 822
www.eurosafes.sk

Chráň si svoje, kým je tvoje!



A-Team, s.r.o. (Eurosafes®)
Smrečianska 43, 811 05 Bratislava
tel.: 02/ 5262 3685
NON STOP 0905 926 822
eurosafes@eurosafes.sk
www.eurosafes.sk

- na výmenu použijete 4 ks alkalických batérií 1,5 V veľkosti AA
- **aj po výmene batérií si elektronika pamätá naposledy zadaný platný kód**
- opotrebované batérie odovzdajte do separovaného zberu

Núdzové odomknutie trezora

- trezor je možné v prípade vybitých batérií otvoriť pomocou 9V alkalickej batérie typu 6LR61 (nie sú súčasťou dodávky)
- batériu priložiť ku kontaktným ploškám na klávesnici (dodržať správnu polaritu) tak, aby kontakty batérie zapadli do otvorov v klávesnici
- pri ďalšej manipulácii s trezorom batériu mierne pritláčať ku klávesnici, aby bol zaistený spoľahlivý kontakt (dôležitý pre správnu funkciu elektroniky)
- elektronika trojitým rozsvietením všetkých troch LED a zahráním melódie **HELLO** oznámi aktívny stav. Zadať platný kód a otočením madla odomknúť dvere trezora, odtiahnuť batériu od klávesnice
- otvoriť dvere trezora a zložiť kryt držiaka batérií na vnútornej strane dverí trezora
- vybrať staré batérie a nahradiť ich novými (viď odsek 6)
- preskúšať funkčnosť elektroniky pri otvorených dverách trezora

V prípade potreby sme pre Vás nonstop na tel. čísle 0905 926 822.

Poznámka:

Naša spoločnosť nepreberá žiadnu záruku za zlyhanie spôsobené nesprávnym preprogramovaním alebo použitím nenáležitej sily alebo nesprávneho zaobchádzania, ani v prípade poškodenia vlastníctva alebo majetku, ktoré bolo napríklad spôsobené nesprávnym uzavretím trezora.

AUTORIZOVANÁ SERVISNÁ SPOLOČNOSŤ:

A-Team, s.r.o. (Eurosafes®)
Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

NON STOP: 0905 926 822
www.eurosafes.sk

Chráň si svoje, kým je tvoje!